



Przycisk uruchamiania ręczny PWP1 2LED standard PWP1-W01-A-01-2LED7\.

Indeks: **894611** Producent: **SPAMEL** Kod producenta: **PWP1-W01-A-01-2LED7\.**

Cena: **195.07 zł**

Opis

Przycisk uruchamiania ręczny PWP1 2LED standard PWP1-W01-A-01-2LED7\.

Producent: Spamel

Ręczny przycisk uruchamiający – kluczowy element systemu przeciwpożarowego Ten czerwony, natynkowy przycisk uruchamiający PWP1 to niezawodne urządzenie służące do ręcznego uruchomienia przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Jego głównym zadaniem jest odłączenie zasilania w przypadku pożaru, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa osób i mienia. Przycisk jest przeznaczony do montażu w pobliżu wejść do budynku lub złącza głównego, z wyraźnym oznakowaniem. Konstrukcja i funkcjonalność Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego, przycisk PWP1 charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony IP65, co gwarantuje jego odporność na kurz i wilgoć – zarówno podczas normalnej eksploatacji, jak i w trudnych warunkach środowiskowych. Posiada wbudowaną sygnalizację LED: zieloną (przerwanie dostawy energii) i czerwoną (załączenie wyłącznika), co ułatwia szybką ocenę stanu systemu. Dioda czerwona gaśnie po zbitiu szybki, a zapala się dioda zielona, informując o wyłączeniu prądu. Ledy są zakończone kostką podłączeniową, a zielony led powinien być zasilany z osobnego źródła przed wyłącznikiem. Przycisk jest dostępny w wersji samoczynnie zwalniającej się po zbitiu szybki (typ A) lub wymagającej ręcznego zwolnienia po zbitiu szybki (typ B). Wybór odpowiedniego typu zależy od specyfiki instalacji i wymagań bezpieczeństwa. Warto zwrócić uwagę na minimalną liczbę przewodów potrzebnych do podłączenia – w przypadku wersji z dwoma LED-ami potrzeba minimum 5 przewodów. Zastosowanie i zgodność z normami Przycisk PWP1 znajduje zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej, przemysłowych oraz mieszkalnych, gdzie wymagane jest skuteczne odcięcie zasilania w przypadku pożaru. Spełnia wymagania norm PN-EN 60947-5-1, IEC 60947-5-1 oraz IEC 60947-1, co potwierdza jego wysoką jakość i niezawodność. Posiada również Krajową Ocenę Techniczną CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0110-1014 oraz Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 063-UWB-0625. Urządzenie może być stosowane jako element „Przeciwpożarowego wyłącznika prądu” pod warunkiem umieszczenia nad nim odpowiedniej tabliczki informacyjnej (w zestawie). Należy pamiętać o prawidłowym doborze torów prądowych (NO/NC) w zależności od potrzeb instalacji.

- **Głębokość** 52 mm
- **Kolor** Czerwony
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Rodzaj sygnalizatora** Alarm pożarowy (czerwony)
- **Stopień ochrony (IP)** IP65
- **System sterowania radiowego** nie
- **Szerokość** 113 mm
- **Wysokość** 113 mm
- **Z osłoną papierową** nie
- **Ze szkłem ochronnym** tak

Parametry

Stan	Nowy
------	------