



Czujnik ruchu M42LR, 230 V, 1 kanał, 32 - 37 m, 360°, SnapFit, do montażu podtynkowego, biały 353-701111

Indeks: **890310** Producent: **Niko** Kod producenta: **353-701111**

Cena: 365.97 zł

Opis

Czujnik ruchu M42LR, 230 V, 1 kanał, 32 - 37 m, 360°, SnapFit, do montażu podtynkowego, biały 353-701111

Producent: Niko

Ten czujnik ruchu jest 1-kanałowym samodzielnym czujnikiem o dużym zasięgu wykrywania do automatycznego sterowania oświetleniem. Montaż sufitowy SnapFit zapewnia szybką i stabilną instalację we wszystkich rodzajach sufitów podwieszanych ze zdejmowanymi płytkami lub bez. Ustawienia czujnika można modyfikować za pomocą aplikacji Niko detector tool i dwukierunkowej komunikacji Bluetooth pomiędzy smartfonem a czujnikiem.

- Duży zasięg do 37m
- 3 PIR
- Detekcja ruchu
- SnapFit - wspornik montażowy dla szybkiej i stabilnej instalacji we wszystkich rodzajach sufitów podwieszanych ze zdejmowanymi płytkami lub bez.
- Szybkie okablowanie za pomocą bezśrubowych i łatwo dostępnych zacisków wtykowych
- Bezśrubowy reduktor naprężeń i bezśrubowy montaż pokrywy kabli
- Niko Detector Tool - Przyjazna dla użytkownika i intuicyjna aplikacja do ustawień (iOS/Android)
- Dwukierunkowa komunikacja Bluetooth zapewnia szybką modyfikację ustawień i podgląd na żywo w aplikacji
- Regulowana czułość PIR (4 poziomy)
- Dziennik zdarzeń śledzi i rejestruje ostatnie zmiany
- Solidny przekaźnik bezpotencjałowy N.O. 2300W
- Ręczne sterowanie za pomocą przycisków 230V
- Kod PIN do zablokowania ustawień i konfiguracji
- Niko Detector Portal - Chmura internetowa do tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji projektów i wymiany plików konfiguracyjnych
- Opóźnienie wyłączenia, pulse, 15 s - 2 h, ?
- Wydajność wykrywania - Zasięg wykrywania udokumentowany zgodnie z normą EN/IEC 63180
- Przesłona do ograniczenia detekcji w zestawie
- Gwarancja 4 lata

Parametry

Stan

Nowy