



Przeciwpowozarowy (PPOŻ) wyłącznik prądu PWP1-W01-B-11-2LED7\.

Indeks: 208110 Producent: SPAMEL Kod producenta: PWP1-W01-B-11-2LED7\.

Cena: 210.29 zł

Opis

Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu PWP1-W01-B-11-2LED7\.

Producent: Spamel

Ręczny przycisk ma zadanie uruchomić "Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu", który odłączy zasilanie budynku od źródła energii elektrycznej podczas powozaru w czasie akcji ratowniczej. Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalację i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas powozaru, należy stosować w strefach powozarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m³ lub zawierających strefy zagrożone wybuchem. Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany. Odcięcie dopływu prądu przeciwpowozarowym wyłącznikiem nie może spowodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego. Wyjątek stanowią źródła zasilające urządzenia elektryczne, które muszą funkcjonować w czasie powozaru. Ręczny przycisk uruchamiający PWP1 może być stosowany, jako „Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu” pod warunkiem umieszczenia nad nim tabliczki: „Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu”. W komplecie jest tabliczka samoprzylepna: „Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu”. Ręczny przycisk uruchamiania PWP1 z podwójną sygnalizacją LED daje możliwość informacji o :1. Dioda zielona – stan uruchomienia 2. Dioda czerwona – stan dozoru Led y zakończone są kostką podłączeniową. Led czerwony powinien się świecić gdy wyłącznik jest załączony, w momencie zbitcia szybki czerwony led powinien zgasnąć, a zapalić powinien się zielony led, który informuje o wyłączeniu prądu w budynku. Zielony led powinien być zasilany z osobnego źródła zasilania najlepiej z przed wyłącznika. Minimalna ilość przewodów potrzebnych do podłączenia wyłącznika: Wykonanie wyłącznika z 2 ledami: 1. 2ledy+3styki-min.6 przewodów 2 .2ledy+2styki-min.5 przewodów 3 .2ledy+1styk-min.4 przewody Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0110-1014 wydanie 2 Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 063-UWB-0184

Parametry

EAN	5907723232969
Rodzaj	Wyłączniki nadprądowe
Kod producenta	PWP1-W01-B-11-2LED7\.
Stan	Nowy