



Przełącznik bistabilny 230V 2Z, montaż na szynie DIN, BIS-411-2Z

Indeks: **862551** Producent: **F&F** Kod producenta: **BIS-411-2Z**

Cena: **128.23 zł**

Opis

Przełącznik bistabilny 230V 2Z, montaż na szynie DIN, BIS-411-2Z

Producent: F&F

Un=230V , I-8A , styki 2Z , zaciski śrubowe , montaż na szynie TH-35

- Częstotliwość napięcia sterowania 1 50 ... 50 Hz
- Funkcja Przełącznik elektroniczny
- Głębokość wbudowania 70 mm
- Liczba styków przełącznych 1
- Liczba styków zwiernych 2
- Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek 300 VA
- Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO) 300 VA
- Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) 200 VA
- Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek 600 W
- Maksymalny prąd załączania ($\cos \varphi = 0,6$) 16 A
- Możliwa obsługa ręczna nie
- Napięcie sterowania 1 230 ... 230 V
- Obsługa ręczna nie
- Rodzaj napięcia sterowania 1 AC
- Rodzaj napięcia zasilającego AC
- Sposób montażu Szyna DIN
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 1
- Zakres napięcia zasilającego 230 ... 230 V
- Znamionowy prąd załączania 5 A

Parametry

Stan

Nowy