



Sterownik czasowy PCG-417 gwiazda - trójkąt, styki: 1P, I=10A, 230VAC i 24V AC/DC, 1 moduł PCG-417DUO

Indeks: **175205** Producent: **F&F** Kod producenta: **PCG-417DUO**

Cena: 173.47 zł

Opis

Sterownik czasowy PCG-417 gwiazda - trójkąt, styki: 1P, I=10A, 230VAC i 24V AC/DC, 1 moduł

Producent: F&F

Do sterowania stycznikowym układem przełączeniowym GWIAZDA-TRÓJKĄT. Działanie Sterownik posiada specjalny układ dwóch przekaźników elektromagnetycznych, który eliminuje ryzyko załączenia dwóch styczników jednocześnie. Każdy z przekaźników steruje odpowiednim stycznikiem. W chwili przełączenia z układu GWIAZDA na TRÓJKĄT pierwszy rozłącza stycznik gwiazdy, następuje wymuszona przerwa czasowa, a następnie drugi przekaźnik załącza stycznik trójkąta. Po załączeniu zasilania styk GWIAZDAY zostanie przełączony w pozycję 7-9 na ustawiony czas rozruchu t1. Styk TRÓJKĄTA pozostaje w pozycji 10-11. Po upływie czasu rozruchu t1 styk GWIAZDAY zostanie przełączony w pozycję 7-8 (styk TRÓJKĄTA nadal pozostaje w pozycji 10-11) i nastąpi przerwa przełączenia o ustawionym czasie t2. Po upływie czasu t2 styk TRÓJKĄTA zostanie przełączony w pozycję 10-12 i pozostaje w tym stanie do momentu odłączenia napięcia zasilającego (styk GWIAZDAY pozostaje w pozycji 7-8).

- **Do montażu na szynie TH** tak
- **Funkcja gwiazda-trójkąt** tak
- **Funkcja opóźnionego załączania** tak
- **Głębokość** 65 mm
- **Liczba wyjść bezzwłocznych, styk zwierny** 2
- **Prąd znamionowy** 8 A
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Połączenie śrubowe
- **Szerokość** 18 mm
- **Wysokość** 90 mm
- **Z gniazdem wtykowym** nie
- **Z wyjściem półprzewodnikowym** nie
- **Zakres nastawy czasu** 1 ... 1000 s
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz** 230 V

Parametry

Kod producenta

PCG-417DUO

Rodzaj	Przekazniki
EAN	5908312595502
Stan	Nowy