



Wyłącznik krańcowy PAP1T61PZ11 jednopozycyjny A37-1100

Indeks: **253701** Producent: **Pokój** Kod producenta: **A37-1100**

Cena: **152.73 zł**

Opis

Wyłącznik krańcowy PAP1T61PZ11 jednopozycyjny

Producent: Pokój

- Długość czujnika 177 mm
- Do układów bezpieczeństwa nie
- Funkcja przełączająca Styk migowy
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów Brak
- Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa 0
- Liczba styków przełącznych 0
- Liczba styków rozwiernych 1
- Liczba styków zwiernych 1
- Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
- Położenie elementu przełączającego Inne
- Powłoka obudowy Inne
- Rodzaj elementu wykonawczego Pręt sprężysty
- Rodzaj interfejsu Brak
- Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa Brak
- Rodzaj konstrukcji obudowy Prostopadłościan
- Rodzaj połączenia elektrycznego Przepust kablowy PG
- Stopień ochrony (IP) IP65
- Szerokość czujnika 30.3 mm
- Średnica czujnika 7 mm
- Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 ... 70 °C
- Wyjście elektroniczne nie
- Wymuszone rozłączanie nie
- Wysokość czujnika 44 mm
- Ze wskaźnikiem stanu nie
- Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V 6 A
- Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V 3 A
- Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V 10 A
- Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V 0.55 A
- Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V 0.27 A
- Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V 2.8 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------