



## Wyłącznik silnikowy GV2ME napęd przyciskowy 0,16-0,25A zaciski skrzynkowe GV2ME02

Indeks: **855081** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **GV2ME02**

Cena: **221.07 zł**

### Opis

## Wyłącznik silnikowy GV2ME napęd przyciskowy 0,16-0,25A zaciski skrzynkowe

Producent: Schneider Electric

**Zalety:** Kompletna ochrona skoncentrowana w jednym produkcie. Kompaktowe i proste w wyborze, wyłączniki silnikowe TeSys GV2 mają jedynie 45mm szerokości i są kwalifikowane ze względu na parametry i funkcje: rodzaj sterowania, zdolność wyłączania, ochrona silnika i akcesoria.... **Zastosowanie:** Przemysł, infrastruktura, budownictwo, itd.: Sterowanie i zabezpieczenie silników, zgodnie z normami IEC 947-2 i IEC 947-4-1., Łatwe do dołączenia do dowolnej konfiguracji poprzez montaż śrubowy lub zaciskowy do szyn montażowych.. Duża zdolność zwarciorowa, brak konieczności dodatkowego dobezpieczenia aparatów..3 zabezpieczenia w jednym aparacie (przed przeciążeniem, zwarcie i zanikiem fazy).Możliwość zablokowania aparatu na kłódkę, bez dodatkowych elementów.Wyłączniki silnikowe GV3 do 80A, Eaton ma tylko do 65A

- **Budowa urządzenia** Kompletnie urządzenie w obudowie
- **Czułość na zanik fazy** tak
- **Głębokość** 78.2 mm
- **Liczba biegunów** 3
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Przycisk
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Sposób wyzwalania** Termomagnetyczny
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Szerokość** 45 mm
- **Wysokość** 89 mm
- **Z zabezpieczeniem termicznym** tak
- **Zabezpieczenie termiczne** tak
- **Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego** 0.16 ... 0.25 A
- **Zakres nastawy wyzwalacza zwarciorowego** 2.4 ... 2.4 A
- **Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym** nie
- **Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym** nie
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V** 0.037 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 0.06 kW
- **Znamionowa zwarciorowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC** 100 kA
- **Znamionowe napięcie pracy** 690 ... 690 V
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 0.25 A

Parametry

|      |      |
|------|------|
| Stan | Nowy |
|------|------|